

Уважаемый клиент сервиса [«ПРИМИ КАРТУ!»](#)!

Для вашего удобства и самостоятельного разрешения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации пинпада PAX D200, используйте ответы в FAQ.

1. [Как открыть меню управления?](#)
2. [Как осуществляется навигация по меню?](#)
3. [Как узнать серийный номер?](#)
4. [Как загрузить параметры?](#)
5. [Как проверить «Сверку итогов» в ручном режиме?](#)
6. [Как изменить сумму кредита?](#)
7. [Как удалить автоотмену?](#)
8. [Как настроить WiFi?](#)

Если FAQ не помог и у вас все еще остались вопросы, то обращайтесь в сервисную службу «ПРИМИ КАРТУ!»: 8 800 700 53 24, psp@inpas.ru.

О СЕРВИСЕ «ПРИМИ КАРТУ!»

Это выгодный и удобный сервис для приема к оплате карт любых платежных систем от официального дистрибьютора оборудования Verifone и PAX в России компании [INPAS](#).

Это эквайринг «3 в 1» – комплексный продукт для микро-, малого и среднего бизнеса, осуществляемого на территории Российской Федерации.

- 1 **Качественное оборудование и сервис**
 - Гарантия на оборудование от вендоров: 1 год от Verifone или 3 года от PAX
 - Безопасность платежей: PCI DSS 3.1, PCI PIN Security 2.0, лицензия ФСБ
 - Удаленная онлайн-поддержка 24x7 по e-mail и телефону
- 2 **Выгодные условия эквайринга**
 - Дифференцированная ставка от 1,3% в зависимости от вида деятельности и выбранного банка
 - Гарантия подключения без отказа от банка
- 3 **Удобное и простое подключение**
 - Без визита в банк и необходимости открывать новый расчетный счет
 - Минимальный пакет документов с подписанием по e-mail
 - Ускоренная процедура, которая в совокупности займет от 2 до 5 дней

1 Как открыть меню управления?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**

2 Как осуществляется навигация по меню?

С помощью клавиш:

2 – вверх

8 – вниз

4 – влево

6 – вправо

O – выбор

X – возврат в предыдущее меню

< – корректировка выбора

3 Как узнать серийный номер?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**
- Выбрать пункт **Параметры** → **O**
- Выбрать пункт **Редактирование** → **O**
- Выбрать пункт **Настройка агента** → **O**
- Выбрать пункт **Параметры приложения** → **O**
- Параметры приложения = Серийный номер терминала

4 Как загрузить параметры?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**
- Выбрать пункт **Параметры** → **O**
- Выбрать пункт **Загрузить параметры** → **O**
- Успешная загрузка параметров заканчивается перезагрузкой D200

5 Как проверить «Сверку итогов» в ручном режиме?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**
- Выбрать пункт **Служебные операции** → **O**
- Выбрать пункт **Сверка итогов** → **O**

При успешной сверке итогов D200 вернется в начальное состояние оплаты с окном сообщения **Для оплаты картой нажмите зеленую.**

Если окно сообщения **Нет связи с вендинговым аппаратом**, это означает, что D200 не подключен к вендинговой машине. Для подключения следуйте [инструкции](#).

6 Как изменить сумму кредита?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**
- Выбрать пункт **Параметры** → **O**
- Выбрать пункт **Редактирование** → **O**
- Выбрать пункт **SmartSale** → **O**
- Выбрать пункт **Лимит средств** → **O**
- Изменить кредитный лимит на свое усмотрение с помощью клавиши **<**. Подтвердить выбор клавишей **O**.

При корректировке лимита обратите внимание, что сумма указывается в копейках.
Пример: 30000 = 300 руб.

7 Как удалить автоотмену?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**
- Выбрать пункт **Параметры** → **O**
- Выбрать пункт **Редактирование** → **O**
- Выбрать пункт **Инженерное меню** → **O**
- Ввести пароль **166831** → **O**
- Выбрать пункт **Сброс автоотмены** → **O**
- Подтвердить сброс клавишей **O**

8 Как настроить WiFi?

- Нажать последовательно клавиши: **X** → 1 → 2 → 3
- Ввести пароль **12345678** → **O**
- Выбрать пункт меню **Параметры** → **O**
- Выбрать пункт **Редактирование** → **O**
- Выбрать пункт **Коммуникации** → **O**
- Выбрать пункт **Тип соединения** → **O**
- Выбрать пункт **WiFi** → **O**
- Выбрать пункт **Настройки WiFi** → **O**
- Выбрать пункт **SSID** → **O** → ввести название сети, соблюдая регистр букв → **O**
- Выбрать пункт **Схема шифрации** → **O**
- Выбрать пункт **WPA2** → **O**
- Выбрать пункт **Ключ WPA** → **O** → ввести пароль от сети, соблюдая регистр букв → **O**